



Реле UAR для систем пожарной сигнализации

Универсальное реле управления (UAR) контролируется системой безопасности и управляет активацией дополнительного оборудования на контролируемых линиях управления.

Реле UAR, в зависимости от подключения к системе безопасности, может быть оснащено реле на 12 В или реле на 24 В.

Сертификаты и согласования

Регион	Сертификация	
Германия	VdS	G 178046 UAR
Европа	CE	UAR 12V/24V

Состав изделия

UAR/12 V Универсальное реле управления

Кол-во	Компоненты
1	Корпус реле с платой и основанием реле
1	Реле 12 В
1	Пакет с дополнительными элементами для соединения

UAR/24 V Универсальное соединяющее реле

Кол-во	Компоненты
1	Корпус реле с платой и основанием реле
1	Реле 24 В
1	Пакет с дополнительными элементами для соединения

Техническое описание

Рабочее напряжение	10,5 В постоянного тока - 29 В постоянного тока
Допустимый переключающий ток	Макс. 3 А
Переключающее напряжение	60 В пост./перем. тока
Переключающая мощность с нагрузкой перем. тока	180 ВА
Допустимая температура окружающей среды	от -25 °С до +60 °С
Класс защиты EN 60529	IP 54
Цвет корпуса	Серый
Размеры (Ш x В x Г)	160 x 80 x 55 мм
Вес	Прибл. 300 г

Информация для заказа

UAR/12 V Универсальное реле управления Требуются обе части (корпус и реле).	FMX-UAR12-compl
UAR/24 V Универсальное соединяющее реле Требуются обе части (корпус и реле).	FMX-UAR24-compl

Russia:
Robert Bosch ООО
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru

Represented by