


BOSCH

Разработано для жизни

Брелок с дистанционным передатчиком wLSN



- ▶ Эргономичный дизайн с защищенными утопленными кнопками
- ▶ Энергосберегающий режим до нажатия кнопки
- ▶ Две программируемые кнопки для управления осветительными приборами, воротами гаража или сигналом непосредственной опасности
- ▶ Два светодиодных индикатора состояния (красный и зеленый); один светодиодный индикатор (высокоинтенсивный синий) для использования в качестве фонарика
- ▶ Контроль степени разрядки батареи
- ▶ Выбираемый цвет резиновой оболочки
- ▶ Срок работы до 5 лет на литиевых батарейках-таблетках, которые можно без труда приобрести и заменить

Брелок с дистанционным передатчиком wLSN предоставляет возможность удаленного включения и выключения сигнализации в защищенной области. Этот брелок имеет две программируемые дополнительные кнопки, позволяющие управлять осветительными приборами, воротами гаража и включать сигнал непосредственной опасности. Два светодиодных индикатора состояния (красный и зеленый) указывают на состояние, а высокоинтенсивный синий светодиодный индикатор функционирует в качестве направленного фонарика ближнего действия.

дистанционным передатчиком wLSN, совместимы с панелями управления Easy Series.

Состав изделия

Количество	Компоненты
1	Брелок в красной оболочке
4	Резиновые оболочки (черная, зеленая, оранжевая, желтая)
2	Литиевые батарейки (P/N: 34522)
1	Комплект литературы

Сертификаты и согласования

Перечни и согласования: **CE**

Соответствие стандартам: EN50131-1 класс 2, класс окружающей среды II

Замечания по установке/конфигурации

Информация о совместимости

Устройства беспроводной локальной сети безопасности (wLSN), включая брелок с

Техническое описание**Параметры окружающей среды**

Условия эксплуатации:	Присоединяется к кольцу с ключами, водонепроницаем
EN50131-1:	Класс окружающей среды II
Относительная влажность:	До 95% без конденсации
Рабочая температура:	от -10°C до +55°C

Механические характеристики

Цвет:	Кремовый
Размеры (В x Ш x Д):	7,4 см x 3,3 см x 1,5 см (2,9 дюйма x 1,3 дюйма x 0,58 дюйма)

Требования по питанию**Питание от батареек**

Срок службы батареек:	До 5 лет при нормальных условиях эксплуатации.
Требования к батарейкам:	Две литиевых батарейки-таблетки
Рекомендуемые для замены батареек:	Duracell® DL2032, Eveready® ECR2032, Maxell™ CR2032, Panasonic® CR2032, Rayovac® KECR2032, SANYO® CR2032, Toshiba CR2032, VARTA CR2032
Подаваемое напряжение:	2,3 - 3,0 В пост. тока

Характеристики передачи и приема

Частота:	Европейская безопасная полоса частот 868 - 869 МГц
----------	---

Радиус действия (открытое пространство): 1000 м

Торговые марки

Duracell® является зарегистрированной торговой маркой Gillette Company, USA на территории США и/или других стран.

Eveready® является зарегистрированной торговой маркой Eveready Battery Company, Inc.

Maxell™ является торговой маркой Maxell Corporation of America (MCA), Inc., дочерней компании Hitachi Maxell, Ltd. (Hitachi Maxell), расположенной в Осаке, Япония.

Panasonic® является зарегистрированной торговой маркой Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Rayovac® и VARTA являются торговыми марками Spectrum Brands, ее дочерних компаний и филиалов.

SANYO® является зарегистрированной торговой маркой SANYO North America Corporation.

Toshiba относится к Toshiba America, Inc. (TAI), дочерней компании Toshiba Corporation, расположенной в Токио, Япония.

VARTA относится к VARTA Consumer Batteries GmbH & Co., члену семейства Spectrum Brands.

Информация для заказа

Брелок с дистанционным передатчиком wLSN ISW-BKF1-H5X