

# Вращающиеся сигнальные огни RKLE



Fire Systems



- Подходят для внутреннего и наружного применения
- Сигнальное освещение на 360°
- Компактные и надежные
- Надежный двигатель
- Предлагаются красными и желтыми импульсными объективами

Вращающиеся сигнальные огни RKLE применяется для местного оповещения о тревоге, используемого аварийными службами в случаях, когда необходимо применение пожарной сигнализации.

## Функции

- Двигатель постоянно вращает отражатель вокруг лампы накаливания и таким образом создается мигающий сигнал.
- Вращающиеся сигнальные огни RKLE активируются пультом управления обнаружения возгорания в случаях необходимости включения пожарной сигнализации
- Вращающиеся сигнальные огни RKLE сделаны для работы при 230 В.

## Включенные детали

### Количество. Компонент

1	Вращающийся маячок с двигателем и тражателем, в водонепроницаемом корпусе с красными и желтыми импульсными линзами
---	--

### Технические данные

Вращающиеся сигнальные огни RKLE	
Рабочее напряжение	230 В/50 Гц
Потребляемая мощность	приблизительно 25 Вт
Скорость вращения	приблизительно 15 мин <sup>-1</sup>
Допустимый температурный режим работы	-20 °C . . +60 °C
Степень защиты по Европейскому стандарту EN 60529	IP 54
Корпус	
- материал	Пластик
- цвет нижней части	Черный
- цвет линз	светопроницаемый, красный или желтый
Размеры	Ø 150 x 200 мм

Информация о заказе	
RKLE красный, 230 В/50 Гц	662799380140
RKLE желтый, 230 В/50 Гц	662799380141
<b>Дополнительное оборудование для изделия</b>	
Опорный кронштейн для RKLE	662798360439

Системы безопасности Bosch

Для получения дополнительной информации посетите сайт:

[www.boschsecuritysystems.com](http://www.boschsecuritysystems.com)

# BOSCH